

Drehstrommotoren, Stromaufnahme, Sicherungsnennströme

Leistung kW	Stromaufnahme A Nennstrom bei 400 V	Sicherungsnennströme		Bemerkung
		direkte Einschaltung 400 V	YΔ 400 V	
4	8,5	20	10	Sicherungsnennströme gelten für „träge“ Schmelzeinsätze Bei Stromstärken über 35 A NH-Sicherungen verwenden
5,5	11,5	25	16	
7,5	15,5	35	16	
11	22,5	35	25	
15	30	63	35	
18,5	36	63	50	
22	43	80	50	
30	58	100	63	
37	72	125	80	
45	85	160	100	
55	104	200	125	
75	142	200	160	
90	169	250	200	
110	204	315	200	
132	243	400	250	
160	292	400	315	
200	368	500	400	
250	465	630	500	
315	580	800	630	
355	630	800	630	
400	720	1000	800	
450	810	1000	1000	